

Opdatering af Hinke HT0100 & HT0300 med USB-nøgle

For at opdatere HT0100/HT0300 ved hjælp af en USB-nøgle gøres følgende:

- Klik ind på www.hinke.dk under "Software Download".
- Hent Softwaren (SW1087.zip) til modtageren ved at klikke på linket under overskriften "HT0100 / HT0300".
- Brug et udpaknings program (f.eks WinZip i Windows eller Stuffit Expander i Mac OS) til at pakke filen ud med.
- Gem filen 'DT-211_APP_1087.dnl' på en tom USB-nøgle.
- Sæt USB-nøglen i USB-indgangen bag på modtageren. Sørg for at modtageren er slukket.
- Tænd modtageren og vælg: Menu -> Systemopsætning (værktøjskasse) -> Softwareopdatering -> System-opdatering -> Overførselstilstand sættes til USB.
- Herefter flyttes markøren ned til 'Overfør Data' og filen 'DT-211_APP_1087' vælges i Overfør Data.
- Tryk OK - Opdateringen går herefter i gang og tager ca. 3 min. Det er vigtigt ikke at slukke modtageren, mens opdateringen udføres.
- Når opdateringen er gennemført genstarter modtageren. Sluk herefter for strømmen til modtageren.
- Tag USB-nøglen ud.
- Tænd for strømmen til modtageren.

Gennemfør nu en genetablering af fabriksindstillingerne, på følgende måde (menuen vil være engelsk):

- Vælg: Installation -> Factory Reset -> Indtast adgangskoden (hvis denne ikke er ændret til en personlig kode er den 0000).
- Installer nu modtageren som beskrevet i manualen. Herefter er modtageren opdateret og klar til brug.

Kontrol af software

For at kontrollere at opdateringen er gennemført korrekt, kan man se den aktuelle softwareversion på følgende måde.

- Vælg: Menu -> Systemopsætning (værktøjskasse) -> Softwareopdatering -> Systeminformation.
- Her skal softwareversion være STB v1.0.87.

Automatisk OTA opdatering

Efter modtageren er blevet opdateret, vil den automatisk søge efter OTA opdateringer, hver gang man tænder den.

Ønsker man at slå denne automatiske søgning fra, gøres det på følgende måde.

- Vælg: Menu -> Systemopsætning (værktøjskasse) -> Softwareopdatering -> Start OTA kontrol:
- Denne sættes til "Fra".



Hinke 2009 A/S
Tingbjergvej 2
DK-4632 Bjæverskov

Tel: (+45) 56 87 04 22
Fax: (+45) 56 87 04 13

E-mail: info@hinke.dk
Web: www.hinke.dk

Vat-No.: DK-32 29 55 76