



Model E7407



Common Interface



Smart MX84 DVB-C



Smart MX84 DVB-C modtager med CI til kabel-TV

Smart MX84 modtageren fra Hinke er til digitalt kabel-TV. Med en separat modtager får de mange, der ikke har en digital DVB-C tuner i deres TV fuld udnyttelse af de digitale fordele – bedre billedkvalitet, en nem programoversigt og meget mere. Smart MX84 har Common Interface indgang, så det er muligt at sætte et CAM-modul fra udbyderen i. Derved kan man få adgang til krypteret indhold, eksempelvis filmkanaler.

MX84 er en high definition modtager og kan opskalere standard signaler til et fuldt high definition billede. Dermed får man optimal billedkvalitet på alle kanaler.

Tilslutter man en USB-harddisk til Smart MX84, bliver modtageren til en brugervenlige harddiskoptager, hvor timer-programmering ved hjælp af den elektroniske programguide gør det nemt at optage sine favoritudsendelser. Med TimeShift-funktionen får man mulighed for at sætte direkte TV på pause eller spole tilbage. Så er man sikker på aldrig at gå glip af sine favoritudsendelser.



Modtager til kabel-TV

DVB-C Modtager til digitalt kabel-TV.



Common Interface

Indgang til CAM-modul fra TV-udbyderen. Modtageren har indbygget Conax kortlæser.



HDMI tilslutning

Tilslut modtageren med et HDMI-kabel og få fuld udnyttelse af det digitale signal – også på Full-HD TV.



Elektronisk Program Guide

Nem og overskuelig TV-guide over alle kanaler, 7 dage frem. (Afhænger af TV-udbyder).



Forældrekontrol

Lås kanaler med en kodelås så mindreårige ikke kan få adgang til indhold, de ikke må se.



Optag udsendelser

Tilslut en ekstern USB-harddisk og optag dine favoritprogrammer.



Pause & spol live TV

Tilslut en ekstern USB-harddisk og sæt direkte TV på pause eller spol tilbage med TimeShift-funktionen.



Timer til optagelser

Tilslut en ekstern USB-harddisk og indstil timer-optagelser ved hjælp af programguiden med få klik på fjernbetjeningen.



Skjul modtageren*

Ved at tilslutte en separat IR-modtager kan du betjene modtageren, selvom den er "gemt væk" i f.eks. et skab.

*IR-modtager købes separat.





Model E7407



Specifikationer

Varenummer:

- E7407

Tuner:

- DVB-C kabel.
- Frekvensområde: 50,5 - 862 MHz.
- MPEG2 og MPEG4/H.264.

Billede:

- Skærmformat: 4:3 & 16:9.
- Videopløsning: 720x576p, 1280x720p & 1920x1080i.

Lyd:

- MPEG Layer 1 & 2, Dolby Digital.

Tilslutninger:

- 2 SCART udgang med RGB og CVBS.
- HDMI udgang.
- USB til software opdateringer og tilslutning af ekstern harddisk.
- Kortlæser med Conax.
- Common Interface.
- RF indgang.
- RF udgang med loop through.
- Toslink optisk digital S/PDIF lydudgang.
- RCA med digital S/PDIF lydudgang.
- RJ45 tilslutning til ekstern IR-modtager og softwareopdatering.
- Strømtilslutning til 220V.

Medfølgende tilbehør:

- Fjernbetjening med 44 knapper.
- 2 x AAA batterier.
- Strømkabel.
- Brugermanual.

Conditional Access:

- Conax.
- Common Interface.

Strøm:

- 230V 50 Hz.
- Strømforbrug i drift: < 7W.
- Strømforbrug i standby: < 1W.

Mål og vægt:

- Mål: (b x d x h): 370 x 160 x 59 mm.
- Vægt: 0,8 kg.

Hinke 2009 A/S
Tingbjergvej 2
DK-4632 Bjæverskov

Tel: (+45) 56 87 04 22
Fax: (+45) 56 87 04 13

E-mail: info@hinke.dk
Web: www.hinke.dk

Vat-No.: DK-32 29 55 76

