



# Hinke

Viden • Teknologi • Fleksibilitet

Model HT0100

**FÅS OGSÅ  
SOM B&O  
KOMPATIBEL**



## SD Free-To-Air DVB-T Modtager



Hinkes Free-To-Air SD DVB-T modtager HT0100 er med et enkelt og brugervenligt design særdeles velegnet til store gruppe forbrugere, der udelukkende ønsker at se de gratis eller licensfinansierede kanaler, der sendes i standard definition via det digitale terrestriske sendenet. Med HT0100 får man blandt andet adgang til DR1, DR2, TV2, DR Update, DR K, og ikke mindst DR Ramasjang.

HT0100 understøtter MPEG4, og den indbyggede separate RF-modulator giver forbrugeren mulighed for at se alle TV-programmerne på familiens andre TV, også selv om disse ikke har digitalmodtager. Med to scart udgange har man mulighed for at tilslutte modtageren til TV'et og en videoptager samtidigt. En god funktionel modtager til forbrugeren der vil have lidt ekstra.

**MPEG2  
MPEG4**

### Standard Definition MPEG4 og MPEG2:

Få adgang til alle gratiskanaler der sendes i Standard Definition – bl.a. DR1, DR2, TV2, DR K, og DR Ramasjang.



### Almindelig antenne

Modtager til almindelig jordbaseret antenne.



### Videresendelse af TV-signal

Send det digitale signal videre som et analog antennesignal til husets andre TV, der ikke har digital tuner.



### 2 scart-udgange

Modtageren har to scarttilslutninger, så modtageren kan tilsluttes til TV og en videoptager samtidigt.



### Favoritlister

Modtageren har mulighed favoritlister, så man nemt kan finde sine favoritprogrammer.



### 7 dages programguide

Nem og overskuelig TV-guide over alle kanaler for 7 dage. TV-billedet vises i programoversigten.



### Forældrekontrol

Lås kanaler med en kodelås så mindreårige ikke kan få adgang til indhold, de ikke må se.





# Hinke

Viden • Teknologi • Flexibilitet

Model HT0100



## Specifikationer

### Varenummer:

- HT0100

### Tuner:

- DVB-T Terrestrisk.
- Frekvensområde: 47-862 MHz / VHF kanal 5-12 & UHF kanal 21-69.
- MPEG2 og MPEG4.
- Modulator: 474-858 MHz / UHF kanal 21-69.

### Billede:

- Skærmformat: 4:3 & 16:9.
- Videopløsning: 720 x 576i.

### Lyd:

- MPEG Layer 1 & 2, Dolby Digital, og HE-AAC.

### Tilslutninger:

- RF indgang.
- RF udgang med loop through.
- USB til softwareopdateringen.
- 1 x SCART udgang med RGB og CVBS.
- 1 x SCART udgang med CVBS.
- RF modulator indgang.
- RF modulator udgang.
- 2 RCA med analog stereo lydudgang.
- RCA med digital S/PDIF lydudgang.
- Toslink optisk digital S/PDIF lydudgang.
- Strømtilslutning til 12V DC strømforsyning.

### Medfølgende tilbehør:

- Fjernbetjening med 45 knapper.
- 2 x AAA batterier.
- 12V / 1A strømforsyning.
- Brugermanual på Engelsk, Dansk og Svensk.

### Conditional Access / Operatør:

- Free To Air.

### Strøm:

- 12V DC / 2A / 230V.
- Strømforsøg i drift: < 14W

### Mål og vægt:

- Mål: (b x d x h): 265 x 200 x 45 mm.
- Vægt: 1 kg.

### EAN-kode:

HT0100 – 8809220590122

HT0100B&O – 5707719114992

**Hinke 2009 A/S**  
Tingbjergvej 2  
DK-4632 Bjæverskov

Tel: (+45) 56 87 04 22  
Fax: (+45) 56 87 04 13

E-mail: [info@hinke.dk](mailto:info@hinke.dk)  
Web: [www.hinke.dk](http://www.hinke.dk)

Vat-No.: DK-32 29 55 76

